

## ANTENA POLARIZADA CIRCULARMENTE CON CONTROL DE GANANCIA Y ALTA LINEALIDAD

*L. Cabria, E. Malaver, J. A. García,  
A. Tazón, A. Mediavilla*

Dpto. Ing. Comunicaciones  
Universidad de Cantabria  
lorena@dicom.unican.es

*J. Vasal'lo*

Instituto de Física Aplicada.  
CSIC  
LTQVS22@IFA.CETEF.CSIC.ES

### ABSTRACT

In this paper, a novel highly linear circularly polarized active antenna with gain control is presented. In this approach, the antenna serves as a 90° hybrid and the active part has been implemented using a branch line coupler as the 90° input hybrid circuit, and two PHEMT based amplifiers. The amplifiers are based on a new strategy for gain control with low distortion.

### 1. INTRODUCCIÓN

Dentro de las comunicaciones inalámbricas, en los últimos años han proliferado las investigaciones en los sistemas de localización e identificación, que operan en las bandas ISM (2.4 – 5.8 GHz).

Las antenas activas reúnen las condiciones para satisfacer los requerimientos de estos sistemas, ya que unen a las ventajas de usar antenas impresas las de utilizar elementos activos, consiguiendo un sistema compacto de pequeño tamaño, poco peso y poco coste.

Los sistemas inalámbricos usan modulaciones de espectro ensanchado en las que es una condición obligatoria garantizar un bajo nivel espectral de las interferencias en canales adyacentes, lo que implica la necesidad de utilizar un amplificador lineal.

Hasta el momento las principales investigaciones en el campo de las antenas activas amplificadoras (llamadas así porque están formadas por una antena y un amplificador) iban dirigidas a conseguir una alta eficiencia en transmisión [1] y una baja figura de ruido en recepción, empleando la antena como carga adaptada. Sin embargo, la linealidad, un requerimiento muy importante en amplificadores, no ha sido estudiado detalladamente en dichas investigaciones.

Por otra parte, en una buena parte de estos sistemas es necesario implementar un control de potencia en la salida, es decir, un control de ganancia variable.

Ante todo esto se plantea la necesidad de diseñar una antena de ganancia variable, en la que se controle la potencia radiada y se mantenga un bajo nivel de distorsión de intermodulación. En este artículo se presenta una antena polarizada circularmente, con ganancia variable y alta linealidad en todo el rango de control de ganancia.

### 2. AMPLIFICADORES CON CONTROL DE GANANCIA Y ALTA LINEALIDAD

Tradicionalmente el control de ganancia se hacía en la zona de saturación del transistor, ajustando la tensión en puerta del mismo. Sin embargo, al hacerlo así en todo el rango dinámico, el amplificador se mueve por puntos donde la distorsión de intermodulación se ve gravemente degradada.

En un artículo recientemente publicado [2], se ha presentado una nueva estrategia para el control de ganancia con alta linealidad. Esta nueva aproximación se basa en alimentar el transistor en una región que se encuentra entre la zona lineal y de saturación, variando la ganancia, al mover la polarización en drenador y en puerta. En esta región se consigue una buena eficiencia y además los productos de intermodulación presentan un bajo nivel de potencia.

En la figura 1, puede verse el sistema propuesto, en este se usan dos híbridos de 90° a la entrada y a la salida, para asegurar una buena adaptación en todo el rango de control de ganancia y en toda la banda de frecuencias.




Figura1. Arquitectura del amplificador según la aproximación presentada en [2]




Figura2. Nueva antena activa basada en dicha aproximación

