

УДК 007:681.516.4

*А.О. Лозинський, Л.І. Демків*Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна
lozynsky@polynet.lviv.ua; demkivl@gmail.com

Аналіз стійкості систем з регулятором Такагі-Сугено

Розглянуто нелінійну динамічну систему n -го порядку, для якої побудовано нечіткий регулятор типу Такагі-Сугено. Досліджено стійкість за Ляпуновим такої, лінеаризованої в кількох точках, системи.

Вступ

Аналіз та синтез систем керування електромеханічними системами технологічних об'єктів нерозривно пов'язаний із забезпеченням відповідних динамічних характеристик. У деяких випадках для розв'язування поставленої задачі достатнім є застосування класичного апарату синтезу лінійних систем. Проте отримані в результаті синтезу закони керування для систем з яскраво вираженими нелінійностями відповідають умовам, закладеним в основу синтезу, тільки при роботі системи в області малих відхилень від точки, для якої синтезовано керування. У такому випадку для підвищення якісних характеристик керованих електромеханічних систем доцільним є формування нелінійних законів керування, що отримуються в результаті застосування синтезу нелінійних систем, зокрема, систем з нечітким регулятором. При цьому отримуємо систему «нелінійний регулятор – нелінійний об'єкт», для якої необхідно проводити аналіз її стійкості.

Останнім часом саме дослідження, пов'язані з аналізом стійкості нечітких систем автоматизованого керування, набули значного поширення. Зокрема, в [1] розглянуто нелінійну динамічну систему n -го порядку, для якої, використовуючи метод Ляпунова, побудовано стійку нечітку систему керування. В роботі [2] сформовано матричні нерівності, при виконанні яких забезпечується стійкість системи з ТС-регулятором. Дослідженням стійкості за Ляпуновим займалися також Y. Chang, S. Chen, S. Su, T. Lee, J. Andujar, J.M. Bravo, A. Peregrin, X. Liu, S. Zhong [3-6].

У загальному випадку при дослідженні стійкості динамічних систем не можна вказати універсальний спосіб вибору функції Ляпунова. Наприклад, в [7] функцію Ляпунова вибирають рівною криволінійному інтеграла від додатно визначених симетричних матриць, у роботі [8] при побудові функції Ляпунова використовувались ідеї так званого LMI підходу.

Метою даної роботи є дослідження стійкості за Ляпуновим модельної системи з регулятором ТС.

Побудова системи з ТС-регулятором

Розглянемо нелінійну систему, яка в загальному випадку описується диференціальним рівнянням n -го порядку. Її можна звести до системи диференціальних рівнянь першого порядку:

$$\bar{x}'(t) = f(\bar{x}(t)) + g(\bar{x}(t))\bar{u}(t) + \xi(t),$$

де $\bar{x}(t) = [x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)]^T$, $x_1(t) = x(t)$, $x_2(t) = x'(t)$, $\bar{u}(t)$ – вектор керуючих впливів, $\xi(t)$ – зовнішні збурюючі впливи, $f(\bar{x}(t))$ та $g(\bar{x}(t))$ – нелінійні функції, описані в області робочих точок системи. Цю систему, нехтуючи зовнішніми збуреннями та вико-

ривуюючи перший доданок розкладу в ряді Тейлора правої частини, лінеаризовано в кількох точках, що дає можливість записати її таким чином:

$$\Delta \dot{\bar{x}}(t) = A^* \Delta \bar{x}(t) + B^* \Delta \bar{u}(t),$$

де $\Delta \bar{x}(t) = \bar{x}(t) - \bar{x}_0(t)$, $\Delta \bar{u}(t) = \bar{u}(t) - \bar{u}_0(t)$, $\bar{x}_0(t), \bar{u}_0(t)$ – вектори, в околі яких розкладаємо в ряд Тейлора, $A^* = (a_{i,j})_{i,j=1}^n = \frac{\Delta f_i}{\Delta x_j}$, $B^* = (b_{i,j})_{i,j=1}^n = \frac{\Delta g_i}{\Delta x_j}$. У результаті отримано лінійну модель зі змінними параметрами. Робочу область розбито на n підобластей, а загальну модель нелінійної системи утворено набором n нечітких правил виду

$$\begin{aligned} R^i: & \text{ IF } x_1 \in M_1^i \text{ i } x_2 \in M_2^i \text{ i } \dots \text{ i } x_n \in M_n^i \text{ THEN} \\ & \dot{\bar{x}}(t) = A_i \bar{x}(t) + B_i \bar{u}(t), \\ & \text{ IF } x_1 \in N_1^i \text{ i } x_2 \in N_2^i \text{ i } \dots \text{ i } x_n \in N_n^i \text{ THEN} \\ & \bar{u}(t) = K_i \bar{x}(t), \quad i = \overline{1, k}, \end{aligned}$$

де R^i – i -е правило, $M_j^i, N_j^i, i = \overline{1, k}, j = \overline{1, n}$ – області розбиття, $A_i, B_i, K_i \in R^{n \times n}$ – матриці, що формують модель системи в околі певної робочої точки (локальна модель), $\bar{u}(t) \in R^n$ – вектор керуючих впливів.

Використовуючи дефазифікацію, гравітаційним методом отримаємо таку модель системи:

$$\dot{\bar{x}}(t) = \sum_{i=1}^k v_i(\bar{x}) \left(A_i + B_i \sum_{j=1}^k \mu_j(\bar{x}) K_j \right) \bar{x}(t), \quad (1)$$

$$\text{де } v_i = v_i(\bar{x}) = \frac{\prod_{j=1}^n M_j^i(x_j(t))}{\sum_{i=1}^k \prod_{j=1}^n M_j^i(x_j(t))}, \quad \mu_i = \mu_i(\bar{x}) = \frac{\prod_{j=1}^n N_j^i(x_j(t))}{\sum_{i=1}^k \prod_{j=1}^n N_j^i(x_j(t))}, \quad M_j^i(x_j(t)), \quad N_j^i(x_j(t)) -$$

функції належності $x_j(t)$ до відповідної області M_j^i чи N_j^i , $\sum_{i=1}^k v_i = 1, \sum_{i=1}^k \mu_i = 1$.

Тобто модель i -ої системи матиме вигляд

$$\dot{\bar{x}}(t) = (A_i + B_i K_i) \bar{x}(t). \quad (2)$$

Нехай кожна з таких систем буде асимптотично стійкою за Ляпуновим, тобто для кожної з них виконується

$$(A_i + B_i K_i)^T P_i + P_i (A_i + B_i K_i) = -Q_i, \quad i = \overline{1, k}, \quad (3)$$

де P_i – розв'язок рівняння Ляпунова (2) $Q_i = Q_i^T > 0, P_i = P_i^T > 0$.

Проведемо деякі перетворення системи (1):

$$\dot{\bar{x}}(t) = \sum_{i=1}^k v_i (A_i + B_i K_i) \bar{x}(t) + \sum_{i=1}^k v_i B_i \left(\sum_{j=1}^k \mu_j K_j - K_i \right) \bar{x}(t) =$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i=1}^k v_i (A_i + B_i K_i) \bar{x}(t) + \sum_{i=1}^k v_i B_i \left(\sum_{j=1}^k \mu_j K_j - \sum_{j=1}^k \mu_j K_i \right) \bar{x}(t) = \\
&= \sum_{i=1}^k v_i (A_i + B_i K_i) \bar{x}(t) + \sum_{i=1}^k v_i B_i \left(\sum_{j=1}^k \mu_j (K_j - K_i) \right) \bar{x}(t) = \\
&= \sum_{i=1}^k v_i (A_i + B_i K_i) \bar{x}(t) + \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k v_i B_i \mu_j (K_j - K_i) \bar{x}(t) = \\
&= \sum_{i=1}^k v_i (A_i + B_i K_i) \bar{x}(t) + \sum_{j=1}^k v_1 B_1 \mu_j (K_j - K_1) \bar{x}(t) + \sum_{i=2}^k \sum_{j=1}^k v_i B_i \mu_j (K_j - K_i) \bar{x}(t) = \\
&= \sum_{i=1}^k v_i (A_i + B_i K_i) \bar{x}(t) + \sum_{j=1}^k v_1 B_1 \mu_j (K_j - K_1) \bar{x}(t) + \sum_{i=2}^k v_i B_i \mu_1 (K_1 - K_i) \bar{x}(t) + \\
&+ \sum_{i=2}^k \sum_{j=2}^k v_i B_i \mu_j (K_j - K_i) \bar{x}(t) = \\
&= \sum_{i=1}^k v_i (A_i + B_i K_i) \bar{x}(t) - \sum_{i=2}^k (K_i - K_1) (v_1 \mu_1 B_1 - v_i \mu_1 B_i) \bar{x}(t) + \sum_{i=2}^k \sum_{j=2}^k v_i B_i \mu_j (K_j - K_i) \bar{x}(t) = \\
&= \sum_{i=1}^k v_i (A_i + B_i K_i) \bar{x}(t) - \sum_{i=2}^k (K_i - K_1) (v_1 \mu_1 B_1 - v_i \mu_1 B_i) \bar{x}(t) + \sum_{j=2}^k v_1 B_1 \mu_j (K_j - K_2) \bar{x}(t) + \\
&+ \sum_{i=3}^k \sum_{j=2}^k v_i B_i \mu_j (K_j - K_i) \bar{x}(t) = \\
&= \sum_{i=1}^k v_i (A_i + B_i K_i) \bar{x}(t) - \sum_{i=2}^k (K_i - K_1) (v_1 \mu_1 B_1 - v_i \mu_1 B_i) \bar{x}(t) + \sum_{i=2}^k v_2 B_2 \mu_i (K_i - K_2) \bar{x}(t) + \\
&+ \sum_{i=3}^k v_i B_i \mu_2 (K_2 - K_i) \bar{x}(t) + \sum_{i=3}^k \sum_{j=3}^k v_i B_i \mu_j (K_j - K_i) \bar{x}(t) = \\
&= \sum_{i=1}^k v_i (A_i + B_i K_i) \bar{x}(t) - \sum_{i=2}^k (K_i - K_1) (v_1 \mu_1 B_1 - v_i \mu_1 B_i) \bar{x}(t) - \\
&- \sum_{i=3}^k (K_i - K_2) (v_2 \mu_2 B_2 - v_i \mu_2 B_i) \bar{x}(t) + \sum_{i=3}^k \sum_{j=3}^k v_i B_i \mu_j (K_j - K_i) \bar{x}(t).
\end{aligned}$$

Використовуючи такі ж міркування, можна отримати:

$$\ddot{\bar{x}}(t) = \sum_{i=1}^k v_i (A_i + B_i K_i) \bar{x}(t) - \sum_{j=1}^{k-1} \sum_{i=j+1}^k (K_i - K_j) (v_j \mu_j B_j - v_i \mu_j B_i) \bar{x}(t). \quad (4)$$

Основний результат

Надалі будемо користуватись означенням несиметричної додатно визначеної матриці [9]: дійсна матриця називається додатно визначеною, якщо $(Dz, z) > 0$, $\forall z \in R^n$, $z \neq 0$ або, що еквівалентно, $z^T D z > 0$, $\forall z \in R^n$, $z \neq 0$. Аналогічно вводять поняття несиметричної від'ємно визначеної матриці. Якщо, крім того, D симетрична, то будемо називати її симетричною додатно визначеною матрицею. Властивості таких матриць широко розглянуті, зокрема, в [10], [11].

Перш ніж приступити до знаходження функції Ляпунова V для системи (1), доведемо такі твердження:

Лема 1. Якщо матриці $Z, R, C, D \in R^{n \times n}$ і $Z = Z^T > 0$, $R = R^T > 0$, $C < 0$, $D < 0$, то

- а) $C + D < 0$;
- б) $Z \cdot R > 0$;
- в) $C \cdot Z < 0$;
- г) $Z \cdot C < 0$;
- д) $C^T < 0$.

Доведення. Нехай $\bar{z} \in R^n$ – довільний вектор, тоді

а) $\bar{z}^T (C + D)\bar{z} = \bar{z}^T C\bar{z} + \bar{z}^T D\bar{z} < 0$, тому $C + D < 0$;

б) оскільки $Z = Z^T$ і $Z > 0$, то (див. [10]) $0 < \lambda_{\min}(Z)E \leq Z \leq \lambda_{\max}(Z)E$, де $\lambda_{\min}(Z)$, $\lambda_{\max}(Z)$ мінімальне та максимальне значення матриці Z відповідно, E – одинична матриця. Тоді

$$\bar{z}^T ZR\bar{z} \geq \bar{z}^T \lambda_{\min}(Z)ER\bar{z} \geq \lambda_{\min}(Z)\bar{z}^T R\bar{z} > 0, \text{ що доводить пункт б) леми;}$$

в) враховуючи, що якщо $a, b \in R^1$, $a > b > 0$, то $aC < bC$, то

$$\bar{z}^T CZ\bar{z} \leq \bar{z}^T C\lambda_{\min}(Z)E\bar{z} = \lambda_{\min}(Z)\bar{z}^T C\bar{z} < 0. \text{ Тобто } CZ < 0;$$

г) доводиться аналогічно пункту в);

д) $\bar{z}^T C^T \bar{z} = (C\bar{z})^T \bar{z} = \left(\bar{z}^T C\bar{z}\right)^T < 0$, що і слід було довести.

Лема 2. Якщо $Z, R, C \in R^{n \times n}$, $Z = Z^T > 0$, $R = R^T > 0$ та справедлива рівність

$$C^T R + RC = -Z, \quad (5)$$

то $C < 0$.

Доведення. Грунтуючись на результатах леми 1, очевидно, що матриця C не може бути додатно визначеною та може бути від'ємно визначеною. Залишається показати, що вираз $\bar{z}^T C\bar{z}$ не може набувати різних знаків у залежності від значення вектора $\bar{z} \in R^n$.

З рівності (5) одержимо:

$$0 > -\bar{z}^T Z\bar{z} = \bar{z}^T C^T R\bar{z} + \bar{z}^T RC\bar{z} > \lambda_{\max}(R)\left(\bar{z}^T C^T \bar{z} + \bar{z}^T C\bar{z}\right).$$

Оскільки $\lambda_{\max}(R) > 0$, то $\bar{z}^T C^T \bar{z} + \bar{z}^T C\bar{z} < 0$. А оскільки з леми 1 випливає, що C та C^T мають однакові знаки, то $C < 0$, тобто $\nexists \bar{z} \in R^n : \bar{z}^T C\bar{z} > 0$.

Теорема. Якщо вибрати матриці $K_i, i = \overline{1, k}$ таким чином, що системи (2) стійкі за Ляпуновим та

$$\sum_{j=1}^{k-1} \sum_{i=j+1}^k \left\{ \left[(K_i - K_j)(v_j \mu_i B_j - v_i \mu_j B_i) \right]^T P + P(K_j - K_i)(v_j \mu_i B_j - v_i \mu_j B_i) \right\} > -\sum_{i=1}^k \bar{Q}_i, \quad (6)$$

де $\bar{Q}_i > 0, i = \overline{1, k}$, матриця P пов'язана з усіма системами, $P = \prod_{i=1}^k P_i$, то система (1)

теж стійка за Ляпуновим.

Доведення. Запишемо функцію Ляпунова для системи (1) у вигляді

$$V = \bar{x}^T P \bar{x},$$

де $P > 0$, а, отже, і $V > 0$ (див. пункт б) леми). Тоді

$$\begin{aligned} \dot{V} &= \dot{\bar{x}}^T P \bar{x} + \bar{x}^T P \dot{\bar{x}} = \bar{x}^T \left(\sum_{i=1}^k v_i (A_i + B_i K_i)^T - \sum_{j=1}^{k-1} \sum_{i=j+1}^k [(K_i - K_j)(v_j \mu_i B_j - v_i \mu_j B_i)]^T \right) P \bar{x} + \\ &+ \bar{x}^T P \left(\sum_{i=1}^k v_i (A_i + B_i K_i) - \sum_{j=1}^{k-1} \sum_{i=j+1}^k (K_i - K_j)(v_j \mu_i B_j - v_i \mu_j B_i) \right) \bar{x} = \\ &= \bar{x}^T \left(\sum_{i=1}^k v_i [(A_i + B_i K_i)^T P + P(A_i + B_i K_i)] \right) \bar{x} - \\ &- \bar{x}^T \left(\sum_{j=2}^k \sum_{i=1}^{j-1} [(K_j - K_i)(v_j \mu_i B_j - v_i \mu_j B_i)]^T P + \sum_{j=1}^{k-1} \sum_{i=j+1}^k P(K_i - K_j)(v_j \mu_i B_j - v_i \mu_j B_i) \right) \bar{x}. \end{aligned}$$

Оскільки справедливою є рівність (3), то з леми 2 випливає, що $A_i + B_i K_i < 0$, $i = \overline{1, k}$. Тоді, враховуючи результати леми 1 та те, що $v_i \in [0; 1]$, $i = \overline{1, k}$ можна стверджувати, що вираз в перших дужках

$$\sum_{i=1}^k v_i [(A_i + B_i K_i)^T P + P(A_i + B_i K_i)] = - \sum_{i=1}^k \bar{Q}_i, \quad \bar{Q}_i > 0, \quad i = \overline{1, k},$$

тобто для того, щоб $\dot{V} < 0$ необхідно, щоб виконувалась нерівність (6).

Зауваження 1. Доведення теореми залишається справедливим, якщо замість P взяти довільну симетричну додатно визначену матрицю або добуток довільної кількості таких матриць.

Наслідок 1. Якщо вибрати матриці $K_i, i = \overline{1, k}$ таким чином, що системи (2) стійкі за Ляпуновим, $v_j \mu_i = v_i \mu_j$, $i, j = \overline{1, k}$ та $B_i = B$, $i = \overline{1, k}$, то система (1) стійка за Ляпуновим.

Доведення, очевидним чином, випливає з доведення теореми.

Література

1. Chaio-Shuing Chen, Wen-Liang Chen Analysis and design of a stable control system // Fuzzy Sets and Systems. – 1998. – № 96. – P. 21-35.
2. Tanaka K, Ikeda T., Wang H. O. Fuzzy regulators and fuzzy observers: relaxed stability conditions and LMI-based design // IEEE Transactions on Fuzzy Systems. – 1998. – Т. 6, № 2. – P. 250-265.
3. Chang Y., Chen S., Su S., Lee T. Static output feedback stabilization for nonlinear interval time-delay systems via fuzzy control approach // Fuzzy Sets and Systems. – 2004. – № 148. – P. 395-410.
4. Andujar J., Bravo J.M., Peregrin A. Stability analysis and synthesis of multivariable fuzzy systems using interval arithmetics // Fuzzy Sets and Systems. – 2004. – № 148. – P. 337-353.
5. Le Hung Lan Stability analysis for a class of Takagi-Sugeno fuzzy control systems with PID controllers // Int. J. of Approximate Reasoning. – 2007. – № 46. – P. 109-119.
6. Liu X., Zhong S. T-S fuzzy model-based impulsive control of chaotic systems with exponential decay rate // Physics Letters A. – 2007. – № 370. – P. 260-264.
7. Rhee B., Won S. A new fuzzy Lyapunov function approach for a Takagi-Sugeno fuzzy control system design // Fuzzy Sets and Systems. – 2006. – № 157. – P. 1211-1228.
8. K. Tanaka, H. Ohtake, H. Wang A descriptor system approach to fuzzy control system design via fuzzy Lyapunov function // IEEE Transactions on Fuzzy Systems. – 2007. – Т. 15, № 3. – P. 333-341.
9. Saad Y. Iterative methods for sparse linear systems. – SIAM, 2003. – 528 p.
10. Самарский А.А., Николаев Е.С. Методы решения сеточных уравнений. – М.: Наука, 1978. – 592 с.
11. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. – М.: Наука, 1966. – 664 с.

А.О. Лозинский, Л.И. Демкив

Анализ устойчивости систем с регулятором Такаги-Сугено

В статье рассмотрена нелинейная динамическая система n -го порядка, для которой построено нечёткий регулятор типа Такаги-Сугено. По Ляпунову исследовано устойчивость такой, линеаризованной в нескольких точках, системы.

Стаття надійшла до редакції 01.07.2008.