

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Вінницький національний технічний університет

О. Д. Азаров, О. О. Решетнік, В. А. Гарнага

**ВИСОКОПРОДУКТИВНІ АЦП
ІЗ ВАГОВОЮ НАДЛИШКОВІСТЮ
ЗІ ЗМІННИМИ ТРИВАЛОСТЯМИ ТАКТІВ
ПОРОЗРЯДНОГО КОДУВАННЯ**

Монографія

Вінниця
ВНТУ
2012

УДК 004.386: 621.3.087.92

ББК 32.973

A35

Рекомендовано до друку Вченуою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 6 від 26 січня 2012 року)

Рецензенти:

Володарський Є. Т., доктор технічних наук, професор

Філинюк М. А., доктор технічних наук, професор

Азаров, О. Д.

A35 Високопродуктивні АЦП із ваговою надлишковістю зі змінними тривалостями тактів порозрядного кодування: монографія / О. Д. Азаров, О. О. Решетнік В. А. Гарнага. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 154 с.

ISBN 978-966-641-486-4

У монографії розглянуто питання побудови високопродуктивних ЦАП із ваговою надлишковістю та змінними тривалостями тактів порозрядного наближення. У роботі досліджуються запропоновані методи підвищення продуктивності порозрядних ЦАП із ваговою надлишковістю. Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою високоточних швидкодіючих аналогово-цифрових перетворювачів.

УДК 004.386: 621.3.087.92

ББК 32.973

ISBN 978-966-641-486-4

© О. Азаров, О. Решетнік, В. Гарнага, 2012

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.....	6
ВСТУП	7
РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ АЦП ПОРОЗРЯДНОГО КОДУВАННЯ.....	10
1.1. Визначення і оцінювання продуктивності сучасних пе- ретворювачів аналог–код.....	10
1.2. Вимоги до динамічних характеристик пристроїв бага- торозрядного високопродуктивного кодування.....	13
1.3. Методи підвищення продуктивності багаторозрядних АЦП порозрядного кодування з ваговою надлишковістю.....	26
РОЗДІЛ 2 МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ АЦП ПОРОЗРЯДНОГО КОДУВАННЯ З ВАГОВОЮ НАДЛИШКО- ВІСТЮ.....	40
2.1. Метод високопродуктивного аналого-цифрового пре- творення зі змінними тривалостями тактів порозрядного кодування	40
2.2. Статичні і динамічні похибки АЦ-перетворення, що реалізується із застосуванням операції порівняння з регу- льованою чутливістю	47
2.3. Математичні моделі похибок усталення на основі рів- нянь балансу при прискореному порозрядному аналого- цифровому перетворенні	62
2.4. Оптимізація параметрів АЦП із змінними тривалостя- ми тактів прискореного порозрядного кодування.....	68

РОЗДІЛ 3 СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ АЦП ІЗ ЗМІННИМИ ТРИВАЛОСТЯМИ ТАКТІВ ПРИСКОРЕНОГО ПОРОЗРЯДНОГО ВРІВНОВАЖЕННЯ	76
3.1. Аналіз структур і алгоритмів функціонування АЦП із змінними тривалостями тактів прискореного порозрядного кодування	76
3.1.1. АЦП на основі СЧВН $\{1, 0\}$	76
3.1.2. АЦП, що реалізує алгоритм «тільки вмикання» на базі СЧВН $\{1, -1\}$	78
3.2. Методи побудови ЦАП із ваговою надлишковістю.....	80
3.3. Структурно-функціональна організація генераторів та-кторих імпульсів змінної тривалості.....	89
3.4. Порівняльні оцінки швидкодії АЦП із постійними і змінними тривалостями тактів порозрядного кодування	90
РОЗДІЛ 4 АНАЛОГОВІ ВУЗЛИ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ АЦП НА БАЗІ ДВОТАКТНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ СТРУМУ	92
4.1. Двотактні підсилювачі постійного струму.....	92
4.2. Структурно-функціональна організація швидкодіючої схеми порівняння з регульованою чутливістю	101
4.3. Підсилювач різниці для високочутливого компаратора....	104
4.4. Буферні пристрой на базі двотактних підсилювачів по-стійного струму	108

РОЗДІЛ 5 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОЕКТУВАННЯ АЦП ІЗ ЗМІNNIMI ТРИВАЛОСТЯМИ ТАКТІВ ПРИСКОРЕНОГО ПОРОЗРЯДНОГО КОДУВАННЯ	112
5.1. Рекомендації з проєктування генераторів тривалостей тактів у високопродуктивному АЦП порозрядного коду- вання з ваговою надлишковістю	112
5.2. Рекомендації щодо застосування прикладного програ- много забезпечення для моделювання прискореного поро- зрядного аналого-цифрового перетворення	114
5.3. Комп'ютерне моделювання динамічних характеристик багаторозрядного АЦП із ваговою надлишковістю	120
5.4. Практична реалізація високопродуктивних АЦП із змінними тривалостями тактів порозрядного кодування	124
Додаток А Схема вузлів АЦП із змінними тривалостями тактів порозрядного кодування з ваговою надлишковістю	130
Література	131

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АЦ – аналого-цифровий;
АЦП – аналого-цифровий перетворювач;
БК – блок керування;
БФС – блок форсуючих сигналів;
ЕОМ – електронна обчислювальна машина;
НЗЗ – нелінійний зворотний зв’язок;
НПСЧ – надлишкові позиційні системи числення;
ПВР – пристрій виділення різниці;
ПЕ – пороговий елемент;
ПЗП – постійний запам’ятовуючий пристрій;
ПЛЧ – програмований лічильник;
ППС – підсилювач постійного струму;
ПР – підсилювач різниці;
ПТГ – первинний тактовий генератор;
ПФІ – перетворювач форми інформації;
РПН – регістр послідовного наближення;
СП – схема порівняння.
СЧВН – системи числення з ваговою надлишковістю;
ЦАП – цифро-аналоговий перетворювач.

ВСТУП

У рамках існуючих типів перетворювачів форми інформації (ПФІ), аналого-цифрові перетворювачі порозрядного наближення становлять значну питому вагу серед сучасних типів АЦП [1]. Їх зазвичай класифікують як пристрой загального використання. Вони мають переважно середню швидкодію, порівняно невеликі апаратні витрати і забезпечують досить високу роздільну здатність на рівні 14–18 розрядів. АЦП послідовного наближення найчастіше використовуються в багатоканальних системах збору й обробки даних. Такі АЦП не мають затримки, характерної для конвеєрних АЦП, що дозволяє використовувати їх при кодуванні неперіодичних процесів у режимі одиничних вимірювань. Лінійність порозрядного АЦП залежить від якості внутрішнього ЦАП. У сучасних перетворювачах використовуються ЦАП, переважно, на основі генераторів струмів та на основі комутованих конденсаторів, тобто такі, в яких на відміну від резистивних немає потреби в лазерному припасуванні ваг розрядів.

Підвищення швидкодії цього класу перетворювачів інформації розшириТЬ сферу їх використання. Відомо, що переважна більшість сучасних АЦП порозрядного наближення виконуються на основі двійкової системи числення, що накладає на прилади фундаментальні обмеження особливо в рамках підвищення швидкодії. З іншого боку, висока роздільна здатність вказаних АЦП вимагає застосування високолінійних вхідних буферів, перетворювачів напруга–струм, а також високочутливих схем порівняння струмів, які мають можливість працювати у широкому динамічному діапазоні вхідного сигналу.

Перспективним є підхід щодо збільшення швидкодії порозрядних АЦП шляхом скорочення тривалостей тактів врівноваження. При цьому постає задача компенсації статичних та динамічних похибок перетворення, що винikли внаслідок скорочення тривалостей тактів. Одним із шляхів вирішення цією задачі є побудова АЦП з ваговою надлишковістю.

Використання вагової надлишковості дає можливість значного (на порядок і більше) підвищення продуктивності порозрядного аналого-

цифрового перетворення за рахунок компенсації динамічних похибок першого і другого роду, що виникають у процесі порозрядного анало-го-цифрового перетворення при збереженні роздільної здатності [1, 2].

Відомо підходи до підвищення швидкодії двійкових АЦП порозрядного врівноваження на основі застосування змінних тривалостей тактів, описані в роботах В. В. Островерхова [3]. Проте виграш від застосування запропонованих методів є незначним, 15–20 %. Загальні принципи побудови та покращення характеристик АЦП досліджувалися та розроблялися науковими школами колишнього СРСР, Росії, США та України. Вирішенням питання підвищення продуктивності та швидкодії перетворювачів форми інформації займалися наукові школи А. І. Кондалєва [4–20], П. П. Орнатського [21–25], Б. Й. Швецького [26]. Також слід відзначити, що покращенням метрологічних характеристик ПФІ, а також систем, до яких вони входять, займалися Ю.М. Туз, Є.Т. Володарський [27–29]. Загальні принципи побудови та покращення характеристик АЦП досліджували В. Б. Смолов [30–39], Е. І. Гітіс [40–43] та інші.

Разом з радянськими і українськими науковцями, питанням покращення характеристик порозрядних АЦП із постійною тривалістю тактів займалися відомі науковці США, зокрема: Ф. Гудінаф [44] та В. Кестер [45–50] з корпорації Analog Device, З. Боєсиглер та С. Соколов [51–54] з Intersil Inc., Руді Дж. Ван Де Плаше, Х. Ван Дер Плог, Г. Хукзед, Хенк А. Х. Тірмір, М. Вертріх та Ральф Л. Д. Роверс [55] з Philips а також співробітники науково-дослідних підрозділів корпорацій Texas Instruments Inc., Burr-Brown, MAXIM, Linear Technology Corporation, Intel Corporation [56–72]. Варто зазначити, що фірми Intersil, Siemens та Crystal Semiconductor Corporation проводять дослідження ПФІ з ваговою надлишковістю [52, 73–77].

Створенням високопродуктивних порозрядних АЦП з ваговою надлишковістю з 70-х років минулого століття займається наукова школа професора О. Д. Азарова у Вінницькому національному технічному університеті [1, 2, 78–82]. Проте в запропонованих підходах вагова надлишковість використовується нераціонально. Водночас частину надлишковості можна використати на компенсацію статичних

похибок схеми порівняння, що виникають внаслідок зниження чутливості.

Завдяки використанню спеціальної схеми порівняння аналогових сигналів, швидкодія, точність та чутливість якої змінюється на кожному такті врівноваження є можливість організувати процес порозрядного врівноваження зі змінними тривалостями тактів. Основна ідея такого врівноваження полягає в тому, що тривалість тактів повинна зростати від старших до молодших. На коротких старших тактах чутливість схеми порівняння погана, але швидкодія висока. На молодших довгих тактах чутливість схеми порівняння висока, але швидкодія погана. Причому останній (наймолодший такт) має найдовшу тривалість порівнянну з тривалістю такту порозрядного АЦП з постійними тривалостями тактів.

Використання змінних тривалостей тактів порозрядного наближення в процесі аналого-цифрового перетворення з ваговою надлишковістю дозволяє значно підвищити продуктивність процесу аналого-цифрового перетворення із збереженням роздільної здатності. У ПФІ з ваговою надлишковістю є можливість у комплексі разом із підтриманням заданої точності в АЦП побудованих на неточних елементах підвищувати швидкодію в 5–10 разів за рахунок компенсації динамічних похибок, що виникають під час врівноваження [2]. Але такий підхід до підвищення швидкодії порозрядних АЦП зі збереженням роздільної здатності є новим та недослідженим, таким чином, науково-технічна задача, пов’язана зі створенням нового класу високопродуктивних багаторозрядних АЦП зі змінними тривалостями тактів порозрядного наближення з ваговою надлишковістю, є актуальною [83–134].

Автори будуть вдячні за відгуки на монографію, а також за побажання з приводу подальшого розвитку досліджень.

ЛІТЕРАТУРА

1. Азаров О.Д. Основи теорії аналого-цифрового перетворення на основі надлишкових позиційних систем числення : Монографія / Азаров О.Д. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 260 с.
2. Азаров О. Д. Аналого-цифрове порозрядне перетворення на основі надлишкових систем числення з ваговою надлишковістю : Монографія / Азаров О. Д. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 232 с.
3. Островерхов В. В. Динамические погрешности аналого-цифровых преобразователей / Островерхов В. В. – Л. : Энергия, 1975. – 176 с.
4. Кондалев А. И. Преобразователи формы информации компьютерного типа / Кондалев А. И. – К. : Знание, 1990. – 46 с.
5. Багацкий В. А. Современные аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи / Багацкий В. А. – К. : Знание, 1980. – 21 с.
6. Багацкий В. А. Теория построения, проектирования и практическая реализация аналого-цифровых и цифроаналоговых преобразователей общего применения : автореф. дис. д-ра техн. наук: 05.13.08 / В. А. Багацкий. – К., 1994. – 35с.
7. Вонятыцкий А. Ю. Статистические модели ЦАП на источниках тока / Вонятыцкий А. Ю., Кондалев А. И. – К., 1988. – 21 с. – (Препринт / АН УССР, ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова ; 88-64).
8. Кондалев А. И. Вопросы проектирования преобразователей формы информации / Кондалев А. И. – К. : Наук. думка, 1977. – 242 с.
9. Высокопроизводительные преобразователи формы информации / [Кондалев А. И., Багацкий В. А., Романов В. А., Фабричев В. А.]. – К. : Наукова думка, 1987. – 280 с.
10. Кондалев А. И. Системные преобразователи формы информации / Кондалев А. И. – К. : Наук. Думка, 1974. – 334 с.
11. Кондалев А. И. Комбинированный аналого-цифровой преобразователь / А. И. Кондалев, М. Е. Овчарук, М. П. Сиверский // Уст-

ройства и элементы систем автоматизации научного эксперимента. – Новосибирск, 1970. – С. 331 –335.

12. Вклад Украины в развитие системных преобразователей формы информации / [А. И. Кондалев, В. А. Романов, В. А. Багацкий, П. С. Ключан] // Труды Междунар. симпозиума «Компьютеры в Европе. Прошлое, настоящее и будущее» ИК НАН Украины. – К., 1998. – С. 130.

13. Кондалев А. И. Преобразователи формы информации для контрольно-измерительных систем и вычислительных комплексов / А. И. Кондалев, П. С. Ключан, В. Н. Лаврентьев // Проблемы создания преобразователей формы информации. – К. : Наукова думка, 1980. – Ч. 2. – С. 12–20.

14. Преобразователи формы информации для малых ЭВМ / [А. И. Кондалев, В. А. Багацкий, В. А. Романов, В. А. Фабричев]. – К. : Наукова думка, 1982. – 312 с.

15. Преобразователи формы информации с обработкой данных / [Багацкий В. А., Грешищев Ю. М., Самус И. В. и др.]. – К. : Наукова думка, 1992. – 264 с.

16. Романов В. А. Теория, методы построения и техническая реализация микропроцессорных преобразователей формы информации с повышенной надежностью и производительностью : автореф. дис. д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 / В. А. Романов. – Киев, 1994. – 34 с.

17. Романов В. А. Аналого-цифровые микропроцессоры в информационно-вычислительных и управляющих системах / Романов В. А. – К. : Знание, 1984. – 116 с.

18. Фабричев В. А. Теория и практика создания методов и средств электромагнитной совместимости устройств преобразования формы информации : автореф. дис. д-ра техн. наук: спец. 05.13.05 / В. А. Фабричев. – К., 1994. – 38 с.

19. Кондалев А. И. Преобразователи формы информации / Кондалев А. И. – К. : Наукова думка, 1965. – 176 с.

20. Преобразователи формы информации: современное состояние и перспективы развития / В. А. Багацкий, П. С. Ключан, В. А. Ро-

манов [та ін.] // Комп'ютерні засоби, мережі та системи. – 2003. – № 2. – С. 40–46.

21. Орнатский П. П. Теоретические основы информационно-измерительной техники / Орнатский П. П. – К. : Вища школа, 1983. – 455 с.

22. Орнатский П. П. Автоматические измерения и приборы (аналоговые и цифровые) / Орнатский П. П. – К. : Вища школа, 1986. – 504 с.

23. Орнатский П. П. Автоматические измерения и приборы / Орнатский П. П. – К. : Вища школа, 1973. – 364 с.

24. Орнатский П. П. Автоматические измерения и приборы / Орнатский П. П. – К. : Вища школа, 1980. – 560 с.

25. Орнатский П. П. Измерительный эксперимент : учебное пособие / П. П. Орнатский, Н. Ф. Пономаренко. – К. : КПИ, 1979. – 112 с.

26. Швецкий Б. И. Электронные цифровые приборы / Швецкий Б. И. – К. : Техника, 1991. – 191 с.

27. Туз Ю. М. Структурные методы повышения точности измерительных устройств / Туз Ю. М. – К. : Вища шк. Головное изд-во, 1976. – 285 с.

28. Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю / [Володарський Є. Т., Кухарчук В. В., Поджаренко В. О., Сердюк Г. Б.]. – Вінниця : Велес, 2001. – 219 с.

29. Володарский Е. Т. Планирование, организация измерительного эксперимента / Е. Т. Володарский, Б. Н. Малиновский, Ю. М. Туз. – К. : Вища школа, 1987. – 280 с.

30. Смолов В. Б. Полупроводниковые кодирующие и декодирующие преобразователи / В. Б. Смолов, Е. А. Смирнов. – Л. : Энергия, 1967. – 312 с.

31. Грушвицкий Р. И. Аналого-цифровые периферийные устройства микропроцессорных систем / Р. И. Грушвицкий, А. Х. Мурсаев, В. Б. Смолов. – Л. : Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1989. – 160 с.

32. Смолов В. Б. Аналого-цифровые комплексы / В. Б. Смолов, А. В. Анисимов, Р. Ш. Исмаилов. – Л. : ЛЭТИ, 1980. – 96 с.
33. Балашов Е. П. Аналоговые ЗУ управляющих и вычислительных систем / Е. П. Балашов, В. М. Сидоров, В. Б. Смолов // Хранение информации в кибернетических устройствах. – 1969. – № 2. – С. 223–235.
34. Вопросы построения интегральных преобразователей напряжения в код / [В. Б. Смолов, В. К. Шмидт, Н. Н. Варлинский, В. О. Молодцов и др.] // Вопросы преобразования информации. – 1972. – Вып. 6. – С. 3–9.
35. Смолов В. Б. Микроэлектронные цифро-анalogовые и аналого-цифровые преобразователи информации / Смолов В. Б. – Л. : Энергия, 1976. – 336 с.
36. Мурсаев А. Х. Точные ключи, операционные устройства запоминания напряжений на канальных транзисторах / Мурсаев А. Х., Смолов В. Б., Угрюмов Е. П. – Л. : ЛДНТП, 1972. – 30 с.
37. Чернявский Е. А. Системы автоматизированного проектирования средств ИИТ / Е. А. Чернявский, В. Б. Смолов, А. В. Минаев. – Л. : ЛЭТИ, 1988. – 58 с.
38. Смолов В. Б. Вычислительные преобразователи с цифровыми управляемыми сопротивлениями / Смолов В. Б. – М. : Госэнергоиздат, 1961. – 135 с.
39. Смолов В. Б. Функциональные преобразователи информации / Смолов В. Б. – Л. : Энергоиздат, 1981. – 247 с.
40. Гитис Э. И. Аналого-цифровые преобразователи / Э. И. Гитис, Е. М. Пискулов. – М. : Энергоиздат, 1981. – 360 с.
41. Автоматизация проектирования аналого-цифровых устройств / [Гитис Э. И., Собкин Б. Л., Подколзин А. Н. и др.]. – М : Энергоатомиздат, 1987. – 182 с.
42. Гитис Э. И. Преобразователи информации для электронных цифровых вычислительных устройств / Гитис Э. И. – М. : Энергия, 1970. – 400 с.

43. Гитис Э. И. Преобразователи информации для электронных цифровых вычислительных устройств / Гитис Э. И. – М. : Энергия, 1975. – 448 с.
44. Гудинаф Ф. Новые области применения аналогоцифровых преобразователей с высоким разрешением / Гудинаф Ф. // Электроника. – 1991. – № 7. – С. 89–96.
45. Walt Kester Drive Circuitry is Critical to High-Speed Sampling ADCs / Walt Kester // Electronic Design Special Analog Issue. – 1994. – Nov. 7. – P. 43–50.
46. Walt Kester Basic Characteristics Distinguish Sampling A/D Converters / Walt Kester // EDN. – 1992. – Sept. 3. – P. 135–144.
47. Walt Kester Peripheral Circuits Can Make or Break Sampling ADC Systems / Walt Kester // EDN. – 1992. – Oct. 1. – P. 97–105.
48. Walt Kester Layout, Grounding, and Filtering Complete Sampling ADC System / Walt Kester // EDN. – 1992. – Oct. 15. – P. 127–134.
49. Walt Kester. High speed sampling and high speed ADC / Walt Kester // High speed design techniques : Analog Devices Inc., 1999. – 93 p.
50. Walt Kester. Grounding in High Speed Systems / Walt Kester, James Bryant // High speed design techniques : Analog Devices Inc., 1999. – P. 6.
51. Соклоф С. Аналоговые интегральные схемы. / Соклоф С. – М. : Мир, 1988. – 583 с.
52. Zlya Boyacigiller. Increase analog-system accuracy with a 14-bit monolithic ADC / Zlya Boyacigiller, Steve Sockolov // EDN. – 1982. – august 18. – P. 137–143.
53. Ризенман М. Проблемы и перспективы развития производства АЦП с высокой разрешающей способностью / М. Ризенман // Электроника. – 1988. – Том 61. – С. 63–72.
54. Brubaker J. 14-bit DAC ates with uPs, settles in less than 1 uS / J. Brubaker, Z. Boyacigiller, P. Bradshaw // Electronic design. – 1981. – Apr. – 16. – P. 147–151.

55. Rudy J. Van De Plassche A Monolithic 14 Bit A/D Converter / Rudy J. Van De Plassche, Hans J. Schouwenaars // IEEE Journal of Solid State Circuits. – 1982. – Dec. Vol. SC-17, No. 6. – P. 1112–1117.
56. Steve Ruscak. Using Histogram Techniques to Measure A/D Converter Noise / Steve Ruscak, Larry Singer // Analog Dialogue. – 1995. – Vol. 29–2. – P. 35–41.
57. Carl Moreland An 8-bit 150MSPS Serial ADC / Carl Moreland // ISSCC Digest of Technical Papers. – 1995. – Vol. 38. – P. 272.
58. Carl Moreland. An Analog-to-Digital Converter Using Serial-Ripple Architecture / Carl Moreland // Masters' Thesis – Florida : Florida State University College of Engineering, Department of Electrical Engineering. – 1995. – P. 56.
59. Practical Analog Design Techniques / [edited by Walt Kester]. – Analog Devices, 1995. – 860 p.
60. Linear Design Seminar / [edited by Walt Kester and James M. Bryant]. – Analog Devices. – 1995. – 540 p.
61. Howard E. Hilton. A 10MHz Analog-to-Digital Converter with 110dB Linearity / Howard E. Hilton // H.P. Journal. – 1993. – October – P. 105–112.
62. Lee S. Comments on «Comments on ‘interstage gain-proration technique for digital-domain multistep ADC calibration’» / Lee S. Lee J. // IEEE Trans. Circuit Syst.II. – 2001. – Vol. CAS-48. – P. 745–749.
63. Rombouts P. Comments on «Interstage Gain-Proration Technique for Digital-Domain Multistep ADC Calibration» / Rombouts P., Weyten L. // IEEE Trans. Circuit Syst. II. – 1999.– Vol. CAS-46. – P. 1114–1116.
64. Lee S. Interstage gain proration technique for digital-domain multi-step ADC calibration / Lee S., Song B. // IEEE Trans. Circuit Syst. II. – 1994. – Vol. CAS-41. – P. 12–18.
65. Explicit analysis of channel mismatch effects in time-interleaved ADC systems / [Kurosawa N., Kobayashi H., Maruyama K. and other] // IEEE Trans. Circuit Syst. I. – 2001. – Vol. CAS-48. – P. 261–271.

66. Jin H. A digital-background calibration technique for minimizing timing-error effects in time-interleaved ADCs / Jin H., Lee E. K. F. // IEEE Trans. Circuit Syst. II. – 2000. – Vol. CAS-47. – P. 603–613.
67. Gustavsson M. A global passive sampling technique for high-speed switched-capacitor time-interleaved ADCs / Gustavsson M., Tan N. N. // IEEE Trans. Circuit Syst. II. – 2000. – Vol. CAS-47. – P. 821–831.
68. Galton I. Digital cancellation of D/A converter noise in pipelined A/D converters / Galton I. // IEEE Trans. Circuit Syst. II. – 2000. – Vol. CAS-47. – P. 185–196.
69. Maulik P. C. Analysis of leakage current induced nonlinearity in resistor-ladder based data converters / Maulik P. C. // IEEE Trans. Circuit Syst. II. – 2000. – Vol. CAS-47. – P. 136–137.
70. Rombouts P. A digital error-averaging technique for pipelined A/D conversion / Rombouts P., Weyten L. // IEEE Trans. Circuit Syst. II. – 1998. – Vol. CAS-45. – P. 1321–1323.
71. Capofreddi P. D. The use of linear models in A/D converter testing / Capofreddi P. D., Wooley P. D. // IEEE Trans. Circuit Syst. I. – 1997. – Vol. CAS-44. – P. 1105–1113.
72. Pace P. E. Optimum analog preprocessing for folding ADC's / Pace P. E., Schafer J. L. // IEEE Trans. Circuit Syst. II. – 1997. – Vol. 42. – P. 825–829.
73. Пат. 5644308 США, МКИ Н03М 1/10. Algorithmic analog-to-digital converter having redundancy and digital calibration / Donald A. Kerth, Brian D. Green ; Crystal Semiconductor Corporation. – №372954 ; Заявл. 17.01.1995 ; Опубл. 17.01.1997, НКИ 341/120.
74. Пат. 4336526 США, МКИ Н03К 13/05. Successive approximation analog-to-digital converter using non-binary series / Basil Weir; Intersil Inc. – №142644; Заявл. 22.04.1980; Опубл. 22.06.1982, НКИ 340/347.
75. Пат. 7528761B2 США, Н03М 1/12. Analog/digital conversion using successive approximation and redundant weighting / Draxelmayr D.; Infineon Technologies AG. – №7528761B2 ; Заявл. 27.06.2007 ; Опубл. 5.05.2009.

76. Пат. 2008/0001804A1 США, Н03М 1/12. Analog/digital conversion using successive approximation and redundant weighting / Draxelmayr D.; Infineon Technologies AG. – №2008/0001804A1; Заявл. 27.06.2007; Опубл. 3.01.2008.

77. Пат. 4970514 США, Н03М 1/10. Calibration method for redundant A/D and D/A converters with a weighted network / Draxelmayr D. ; Infineon Technologies AG. – №4970514 ; Заявл. 14.12.1988 ; Опубл. 13.10.1990.

78. Азаров О. Д. Обчислювальні АЦП і ЦАП, що самокалібруються, для систем цифрового обробляння сигналів : Монографія. / О. Д. Азаров, О. О. Коваленко. – Вінниця : УНІВЕРСУМ– Вінниця, 2006. – 147 с.

79. Крупельницький Л. В. Аналого-цифрові пристрой систем, що самокоригуються, для вимірювань і обробляння низькочастотних сигналів : монографія. / Л. В. Крупельницький, О. Д. Азаров. – Вінниця : УНІВЕРСУМ– Вінниця, 2005. – 147 с.

80. Высокоточный АЦП сопряженый с микроЭВМ / А. П. Стахов, В. П. Марценюк, А. Д. Азаров, [и другие] // УСиМ. – 1985. – №5. – С. 23–27.

81. Семнадцатиразрядный самокорректирующийся АЦП / А. П. Стахов, А. Д. Азаров, В. И. Моисеев, [и другие] // Приборы и системы управления. – 1986. – № 1. – С. 17–18.

82. Комплект гибридных схем для самокорректирующихся 16-разрядных аналого-цифровых преобразователей / А. П. Стахов, В. Я. Стейскал, А. Д. Азаров, [и другие] // Приборы и системы управления. – 1988. – №5. – С. 232.

83. Азаров О. Д. Методи побудови ЦАП із ваговою надлишковістю на базі двійкових ЦАП / О. Д. Азаров, О. О. Решетнік, В. А. Гарнага // Проблеми інформатизації та управління. – 2006. – № 3. – С. 5–12.

84. Азаров О. Д. Коригування статичних похибок вимірювального каналу IBC, який містить АЦП із ваговою надлишковістю / О. Д. Азаров, А. В. Снігур, Л. В. Крупельницький, О. О. Решетнік,

В. А. Гарнага // Проблеми інформатизації та управління. – 2007. – № 2. – С. 25–37.

85. Азаров О. Д. Підсилювач з регульованою чутливістю для схеми порівняння струмів / О. Д. Азаров, О. О. Решетнік, С. М. Захарченко // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2005. – № 2. – С. 5–13.

86. Азаров О. Д. Моделі форсуючих сигналів для прискорено-го порозрядного аналого-цифрового перетворення з ваговою надлишковістю / О. Д. Азаров, О. О. Решетнік, В. А. Гарнага, В. В. Ратнюк // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2006. – № 2. – С. 3–39.

87. Формування нерозривних передатних характеристик ЦАП і АЦП на основі вагової надлишковості / [О. Д. Азаров, О. О. Решетнік, С. М. Захарченко та інш.] // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2006. – № 3. – С. 7–15.

88. Азаров О. Д. Похиби квантування в АЦП на основі надлишкових позиційних систем числення / О. Д. Азаров, О. О. Решетнік, В. А. Гарнага, О. В. Кадук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2007. – № 3. – С. 67–74.

89. Азаров О. Д. АЦП зі змінною тривалістю тактів врівноваження на основі НПСЧ $\{0, 1\}$ та $\{1, -1\}$ / О. Д. Азаров, О. О. Решетнік // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 4. – С. 24–27.

90. Решетнік О. О. АЦП із змінною тривалістю тактів врівноваження на основі надлишкових позиційних систем числення / Решетнік О. О. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – № 6. – С. 126–129.

91. Азаров О. Д. Системи числення з ваговою надлишковістю для швидкодіючих АЦП послідовного наближення і ЦАП, що самокалібруються [Електронний ресурс] / О. Д. Азаров, О. О. Решетнік, С. В. Богомолов // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – 2008. – № 3. – Режим доступу до журн. : http://nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2008-3/2008-3.files/uk/08odafsc_ua.pdf

92. Азаров О. Д. Математичні моделі динамічних похибок I-го роду для швидкодіючих порозрядних АЦП із ваговою надлишковістю / О. Д. Азаров, О. О. Решетнік, Л. В. Крупельницький // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2009. – № 2. – С. 7–13.

93. Азаров О. Д. Похибки усталення при аналого-цифровому перетворенні з прогресуючими тривалостями тактів порозрядного врівноваження з ваговою надлишковістю / О. Д. Азаров, О. О. Решетнік, М. Ю. Шабатура // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2009. – № 3. – С. 5–12.

94. Азаров О. Д. Аналіз передатної характеристики двотактного симетричного підсилювача постійного струму / О. Д. Азаров, В. А. Гарнага, О. О. Решетнік, С. В. Богомолов // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – 2007. – № 1. – С. 51–59.

95. Конденсаторні матриці для ЦАП на основі НПСЧ / [О. Д. Азаров, О. О. Решетнік, В. А. Гарнага та ін.] // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2006. – № 2. – С. 5–18.

96. Азаров О. Д. Модель операції порівняння при порозрядному аналого-цифровому перетворенні з прогресуючим набором тривалостей тактів урівноваження / О. Д. Азаров, О. О. Решетнік, В. А. Гарнага // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2008. – №3. – С. 5–13.

97. Патент на корисну модель № 11189 Україна, МПК (2006):
Н03К 5/22, G05B 1/00. Підсилювач постійного струму / Азаров О. Д., Решетнік О. О., Захарченко С. М., Гарнага В. А.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u200505341 ; заявл. 06.06.2005 ; опубл. 15.12.2005, Бюл. № 12.

98. Патент на корисну модель №11301 Україна, МПК (2006):
Н03F 3/26 Різницевий підсилювач струму / Азаров О. Д., Гарнага В. А., Захарченко С. М., Решетнік О. О.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u200506085 ; заявл. 21.06.2005 ; опубл. 15.12.2005, Бюл. № 12.

99. Патент на корисну модель № 16968 Україна, МПК (2006):
Н03К 5/00, G05B 1/00. Буферний елемент / Азаров О. Д., Решетнік

О. О., Гарнага В. А., Захарченко С. М., Харьков О. М. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u200512049 ; заявл. 15.12.2005 ; опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9.

100. Патент на корисну модель №17239 Україна, МПК (2006): H03K 5/22, G05B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Решетнік О. О., Лукащук О. О., Гарнага В. А., Снігур А. В. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u200603280 ; заявл. 27.03.2006 ; опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9.

101. Патент на корисну модель № 18466 Україна, МПК (2006) : H03K 5/22, G05B 1/00. Підсилювач постійного струму / Азаров О. Д., Решетнік О. О., Лукащук О.О., Гарнага В. А. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u200604582 ; заявл. 25.04.2006 ; опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11.

102. Патент на корисну модель № 18599 Україна, МПК (2006) : H03K 5/22, G05B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Решетнік О. О., Лукащук О. О., Гарнага В. А. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u200605299 ; заявл. 15.05.2006 ; опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11.

103. Патент на корисну модель №19370 Україна, МПК (2006):H03K 5/22, G05B 1/00. Підсилювач постійного струму / Азаров О. Д., Решетнік О. О., Тарасова О. М., Гарнага В. А. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u200606551 ; заявл. 13.06.2006 ; опубл. 15.12.2006, Бюл. № 12.

104. Патент на корисну модель №19728 Україна, МПК (2006): H03K 5/22, G05B 1/00. Підсилювач постійного струму / Азаров О. Д., Решетнік О. О., Лукащук О. О., Богомолов С. В., Гарнага В. А.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u200608586 ; заявл. 31.07.2006 ; опубл. 15.12.2006, Бюл. №12.

105. Патент на корисну модель № 20246 Україна, МПК (2006) : H03K 5/22, G05B 1/00. Вхідний пристрій порівняння струмів / Азаров О. Д., Решетнік О. О., Лукащук О. О., Богомолов С. В., Гарнага В. А. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний уні-

верситет. – № u200607987 ; заявл. 17.07.2006 ; опубл. 15.01.2007, Бюл. № 1.

106. Патент на корисну модель № 21954 Україна, МПК (2006) : H03K 5/22, G05B 1/00. Буферний елемент / Азаров О. Д., Решетнік О. О., Лукащук О. О., Богомолов С. В., Гарнага В. А. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u200611431 ; заявл. 30.10.2006 ; опубл. 10.04.2007, Бюл. № 4.

107. Патент на корисну модель № 23999 Україна, МПК (2006) : H03K 5/22, G05B 1/00. Підсилювач постійного струму / Азаров О. Д., Решетнік О. О., Лукащук О. О., Богомолов С. В., Гарнага В. А. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u200702059 ; заявл. 26.02.2007 ; опубл. 11.06.2007, Бюл. № 8.

108. Патент на корисну модель № 25471 Україна, МПК (2006) : H03K 5/22, G05B 1/00. Вхідний пристрій схеми порівняння струмів / Азаров О. Д., Решетнік О. О., Кадук О. В., Богомолов С. В., Гарнага В. А.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u200703563 ; заявл. 02.04.2007 ; опубл. 10.08.2007, Бюл. № 12.

109. Патент на корисну модель № 26413 Україна, МПК (2006) : H03K 5/00, G05B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струмів / Азаров О. Д., Кадук О. В., Богомолов С. В., Гарнага В. А., Решетнік О. О. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u200702063 ; заявл. 26.02.2007 ; опубл. 25.09.2007, Бюл. № 15.

110. Патент на корисну модель № 26493 Україна, МПК (2006) : H03K 5/22, G05B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струмів / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Решетнік О. О., Гарнага В. А. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u200705169 ; заявл. 11.05.2007 ; опубл. 25.09.2007, Бюл. № 15.

111. Патент на корисну модель № 26495 Україна, МПК (2006): H03K 5/22, G05B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струмів / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Решетнік О. О., Гарнага В. А. ; заявник

та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u200705196 ; заявл. 11.05.2007 ; опубл. 25.09.2007, Бюл. № 15.

112. Патент на корисну модель № 26771 Україна, МПК (2006): H03K 5/22, G05B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струмів / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Крупельницький Л. В., Решетнік О. О., Гарнага В. А.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u200704476 ; заявл. 23.04.2007 ; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16.

113. Патент на корисну модель № 28375 Україна, МПК (2006): H03K 5/22, G05B 1/00. Вхідний пристрій схеми порівняння струмів / Азаров О. Д., Богомолов С. В., Крупельницький Л. В., Гарнага В. А., Решетнік О. О. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u200707425 ; заявл. 22.07.2007 ; опубл. 10.12.2007, Бюл. № 20.

114. Патент на корисну модель № 39796 Україна, МПК (2006): H03K 5/22, G05B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Теплицький М. О., Решетнік О. О., Богомолов С. В. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u 200812467 ; заявл. 23.10.2008 ; опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5.

115. Патент на корисну модель №42958 Україна, МПК (2006): H03K 5/22, G05B 1/00. Двотактний симетричний підсилювач струму / Азаров О. Д., Теплицький М. О., Решетнік О. О., Гарнага В. А. ; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № u200902332 ; заявл. 16.13.2009 ; опубл. 27.07.2009, Бюл. № 14.

116. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 26840 ПА. Україна. “Програма моделювання процесу порозрядного аналого-цифрового перетворення на основі надлишкових позиційних систем числення” / Азаров О. Д., Решетнік О. О., Гарнага В. А. – Дата реєстрації 9.12.2008.

117. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №33507 ПА. України. “Програмне забезпечення для дослідження динамічних похибок першого роду в швидкодіючих порозрядних АЦП з

ваговою надлишковістю та прогресуючим набором тактів врівноваження” / Азаров О. Д., Решетнік О. О., Шабатура М. Ю. – Дата реєстрації 31.05.2010.

118. Азаров О. Д. Математична модель компаратора з регульованою чутливістю для швидкодіючого багаторозрядного АЦП із ваговою надлишковістю [Електронний ресурс] / О. Д. Азаров, О. О. Решетнік // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – 2008. – №1. – Режим доступу : <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2008-1/uk.htm>.

119. Азаров О. Д. Підсилювач з регульованою чутливістю для пристройів автоматики / О. Д. Азаров, О. М. Харьков, О. О. Решетнік // тези доповідей 13-та міжнародна конференція з автоматичного управління (Автоматика – 2006) : – Вінниця; 2006. – С. 202.

120. Решетнік О. О. АЦП із змінною тривалістю тактів врівноваження на основі НПСЧ [Електронний ресурс] / О. О. Решетнік // тези доповідей IX Міжнародної конференції «Контроль і управління в складних системах» (КУСС – 2008) : – Вінниця; 2008. – Режим доступу : http://www.vstu.vinnica.ua/mccs2008/materials/ subsection_2.3.pdf

121. Азаров О. Д. Схема порівняння з регульованою чутливістю для швидкодіючого порозрядного АЦП із ваговою надлишковістю / О. Д. Азаров, О. О. Решетнік // тези доповідей Перша Міжнародна науково-практична конференція “Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації” : – Вінниця; 2007. – С. 165.

122. Азаров О. Д. Системи числення з ваговою надлишковістю для швидкодіючих АЦП послідовного наближення і ЦАП, що самокалібруються / О. Д. Азаров, О. О. Решетнік, М. Ю. Шабатура // тези доповідей Друга Міжнародна науково-практична конференція “Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації”. – Вінниця; 2009. – С. 188.

123. Азаров О. Д. Методика складання математичних моделей динамічних похибок I-го роду для швидкодіючих порозрядних АЦП із ваговою надлишковістю / О. Д. Азаров, О. О. Решетнік // тези доповідей 4-та Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування» СПРТП–

2009. – Вінниця ; 2009. – Режим доступу : http://conf.vstu.vinnica.ua/sprtp_2009.html

124. Крупельницький Л. В. Структурна і алгоритмічна організація швидкодіючих АЦП порозрядного врівноваження і ЦАП з ваговою надлишковістю / Л. В. Крупельницький, О. О. Решетнік // «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія» : тези доповідей Міжнародна науково-практична конференція. – Вінниця ; 2010. – С. 375.

125. Решетнік О. О. Сучасні високопродуктивні АЦП порозрядного врівноваження / О. О. Решетнік // «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія» : тези доповідей Міжнародна науково-практична конференція. – Вінниця ; 2010. – С. 395.

126. Азаров О. Д. Статико-динамічні характеристики підсилювачів струму для швидкодіючих ЦАП / О. Д. Азаров, О. О. Решетнік // тези студентських доповідей рекомендовані до опублікування XXXIV науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу співробітників та студентів ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2005. – С. 165.

127. Азаров О. Д. Динамічні характеристики підсилювача струму для схеми порівняння з регульованою чутливістю / О. Д. Азаров, О. О. Решетнік // тези студентських доповідей рекомендовані до опублікування XXXV науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу співробітників та студентів ВНТУ. – Вінниця ; 2006. – С. 104.

128. Азаров О. Д. Методи побудови ЦАП із ваговою надлишковістю на базі двійкових ЦАП / О. Д. Азаров, О. О. Решетнік // Тези студентських доповідей рекомендовані до опублікування XXXVI науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу співробітників та студентів ВНТУ. – Вінниця ; 2007. – С. 107.

129. Азаров О. Д. Швидкодіючі АЦП порозрядного кодування з регульованою тривалістю тактів врівноваження [Електронний ресурс] / О. Д. Азаров, О. О. Решетнік // XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу співробітників та студентів університету : електронне наукове видання матеріалів кон-

ференції. – Вінниця, 2008. – Режим доступу : <http://conf.vstu.vinnica.ua/allvntu/2008/initki/ot.html>.

130. Решетнік О. О. Швидкодіючі АЦП послідовного наближення із ваговою надлишковістю із змінним набором тривалостей такту врівноваження [Електронний ресурс] / О. О. Решетнік, М. Ю. Шабатура // XXXVIII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу співробітників та студентів університету : електронне наукове видання матеріалів конференції. – Вінниця, 2009. – Режим доступу : <http://conf.vstu.vinnica.ua/allvntu/2009/initki/txt/shabatura.pdf>.

131. Решетнік О. О. Методи підвищення швидкодії АЦП порозрядного наближення з ваговою надлишковістю [Електронний ресурс] // XXXIX науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу співробітників та студентів університету : електронне наукове видання матеріалів конференції. – Вінниця, 2010. – Режим доступу : <http://conf.vstu.vinnica.ua/allvntu/2010/initki/ki.php>.

132. A to D and D to A Converter ICs [Електронний ресурс] / edited by Laroy Davis. – 2010. – Режим доступу : http://www.interfacebus.com/Analog_DAC.html.

133. Walt Kester Which ADC architecture is right for your application / Walt Kester // Analog dialogue. – 2005. – Vol. 39, № 2. – P. 11–18.

134. Кестер У. Как правильно выбрать АЦП / Кестер У. // ЭКИС. – 2005. – № 12. – С. 12–19.

135. Технічна документація Analog Devices [Електронний ресурс] / Norwood : Analog Devices, Inc. – 2010. – Режим доступу: <http://www.analog.com/en/technical-documentation/resources/index.html>.

136. Digital Signal Processing: World Class Designs / [David Katz, Kenton Williston, Walt Kester and other]. – Newnes, 2009. – 460 p.

137. Test and Measurement / [Stuart Ball, G. M. S. De Silva, Jon Wilson, and other]. – Newnes, 2008. – 891 p.

138. Walt Kester. Data Conversion Handbook / Walt Kester. – Newnes, 2004. – 953 p.

139. Walt Kester Mixed-Signal and Dsp Design Techniques / Walt Kester. –Newnes, 2002. – 336 p.
140. AD7641: 18-Bit, 2 MSPS SAR ADC [Електронний ресурс] / Analog Devices, Inc., 2006. – Режим доступу : <http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/ad-converters/ad7641/products/product.html>.
141. AD7626: 16Bit, 10 MSPS SAR ADC [Електронний ресурс] / Analog Devices, Inc., 2010. – Режим доступу : <http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/ad-converters/ad7626/products/product.html>.
142. AD7357: Differential Input, Dual, Simultaneous Sampling, 4.25 MSPS, 14-Bit, SAR ADC [Електронний ресурс] / Analog Devices, Inc., 2009. – Режим доступу : <http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/ad-converters/ad7357/products/product.html>.
143. AD7356: Differential Input, Dual, Simultaneous Sampling, 5 MSPS, 12-Bit, SAR ADC [Електронний ресурс] / Analog Devices, Inc., 2008. – Режим доступу : <http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/ad-converters/ad7356/products/product.html>.
144. US Patent 6681332, G06F 1/32, H04M 1/72, H04M 1/73, H03M 1/00. System and method to place a device in power down modes/states and restore back to first mode/state within user-controlled time window / Byrne Michael, O'Byrne Nicola, Price Colin, Hummerston Derek; No. 09/523610 filed on 03/13/2000.
145. Технічна документація Texas Instruments [Електронний ресурс] / Dallas : Texas Instruments, Inc., 2010. – Режим доступу : http://focus.ti.com/general/docs/prod.tsp?DCMP=TIHeaderTracking&HQS=Other+OT+hdr_p_products.
146. Amplifier and data converters guide / Dallas : Texas Instruments, Inc., 2009. – Режим доступу : <http://focus.ti.com/lit/sg/slyb115c/slyb115c.pdf>.
147. Технічна документація Intersil [Електронний ресурс] / Milpitas, Intersil, 2010. – Режим доступу : <http://www.intersil.com/support/techdocs.asp>.

148. Технічна документація National Semiconductors [Електронний ресурс] / Santa Clara, National Semiconductors, 2010. – Режим доступу : http://www.national.com/analog/all_products#elearning.
149. Технічна документація MAXIM [Електронний ресурс] / Sunnyvale, MAXIM, 2010. – Режим доступу : <http://www.maxim-ic.com/products.cfm>.
150. Технічна документація Linear Techmology [Електронний ресурс] / Milpitas, Linear Techmology, 2010. – Режим доступу : <http://www.linear.com/pc/viewCategory.jsp>.
151. ADS8484 datasheet [Електронний ресурс] / Dallas : Texas Instruments, Inc., 2010. – Режим доступу : <http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ads8484.pdf>.
152. ADS8422 datasheet [Електронний ресурс] / Dallas : Texas Instruments, Inc., 2010. – Режим доступу : <http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ads8422.pdf>.
153. ADS7891 datasheet [Електронний ресурс] / Dallas : Texas Instruments, Inc., 2010. – Режим доступу : <http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ads7891.pdf>.
154. HI-574A datasheet [Електронний ресурс] / Milpitas, Intersil, 2010. – Режим доступу : <http://www.intersil.com/data/fn/fn3096.pdf>.
155. HI-5805 datasheet [Електронний ресурс] / Milpitas, Intersil, 2010. – Режим доступу : <http://www.intersil.com/data/fn/fn3984.pdf>.
156. HI-5812 datasheet [Електронний ресурс] / Milpitas, Intersil, 2010. – Режим доступу : <http://www.intersil.com/data/fn/fn3214.pdf>.
157. ADC081C021 datasheet [Електронний ресурс] / Santa Clara, National Semiconductors, 2010. – Режим доступу : <http://www.national.com/pf/DC/ADC081C021.html#Overview>.
158. ADC141S626 datasheet [Електронний ресурс] / Santa Clara, National Semiconductors, 2010. – Режим доступу : <http://www.national.com/pf/DC/ADC141S626.html#Overview>.
159. ADC161S626 datasheet [Електронний ресурс] / Santa Clara, National Semiconductors, 2010. – Режим доступу : <http://www.national.com/pf/DC/ADC161S626.html#Overview>.

160. LTC1407 datasheet [Електронний ресурс] / Milpitas, Linear Techmology, 2010. – Режим доступу : <http://cds.linear.com/docs/Datasheet/14071fb.pdf>.
161. LTC1865 datasheet [Електронний ресурс] / Milpitas, Linear Techmology, 2010. – Режим доступу : <http://cds.linear.com/docs/Datasheet/18645fb.pdf>.
162. MAX11044 datasheet [Електронний ресурс] / Sunnyvale, MAXIM, 2010. – Режим доступу : <http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX11044-MAX11046.pdf>
163. MAX1316 datasheet [Електронний ресурс] / Sunnyvale, MAXIM, 2010. – Режим доступу : <http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1316-MAX1326.pdf>.
164. MAX1304 datasheet [Електронний ресурс] / Sunnyvale, MAXIM, 2010. – Режим доступу : <http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1304-MAX1314.pdf>.
165. Analog-digital conversion / [Edited by Walt Kester]. – Analog Devices Inc., 2004. – 1230 p.
166. Гребен А. Б. Проектирование аналоговых интегральных схем / А. Б. Гребен – М. : Энергия, 1976. – 256 с.
167. Палмер У. Быстродействующий прецизионный усилитель-преобразователь сопротивлений / У. Палмер // Электроника. – 1988. – №1. – С. 77–82.
168. Бахтиаров Г. Д. Аналого-цифровые преобразователи / Г. Д. Бахтиаров, В. В. Малинин, В. П. Школин. – М. : Сов. радио, 1980. – 280 с.
169. Основы вычислительной техники / [Геллер С. И., Остроумов М. А., Парамонов В. С. и др.]. – М. : Артиллерийская академия Советской Армии, 1960. – 414 с.
170. Навчальні ресурси Analog Devices [Електронний ресурс] / Norwood : Analog Devices, Inc. – 2010. – Режим доступу: <http://www.analog.com/en/training-tutorials-seminars/resources/index.html>.

171. Навчальні ресурси Linear Techmology [Електронний ресурс] / Milpitas, Linear Techmology, 2010. – Режим доступу : <http://www.linear.com/designtools/>.
172. Стахов А. П. Фибоначчиевы двоичные позиционные системы счисления // Кодирование и передача дискретных сообщений в системах связи. – М. : Наука, 1976. – С. 155–179.
173. Alan B. Greben Bipolar and MOS analog integrated circuit design / Alan B. Greben. – John Wiley & sons Technology & Industrial Arts, 2003. – 912 p.
174. Разевиг В. Д. Схемотехническое моделирование с помощью MicroCap 7 / Разевиг В. Д. – М. : Горячая линия - Телеком, 2003. – 368 с.
175. Шило В. Л. Линейные интегральные схемы в радиоэлектронной аппаратуре / Шило В. Л. – М. : Сов. радио, 1979. – 368 с.
176. Полонников Д. Ю. Операционные усилители. Принципы построения, теория, схемотехника / Д. Ю. Полонников – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 216 с.
177. Сигорский В. П. Основы теории электронных схем / В. П. Сигорский, А. И. Петренко – К. : Техника, 1967. – 469 с.
178. Гринфилд Дж. Транзисторы и линейные ИС : Руководство по анализу и расчету / Гринфилд Дж. – М. : Мир, 1992. – 560 с.
179. Иванов В. Е., Иванов В. В. Проектирование аналоговых систем на специализированных БИС / В. Е. Иванов, В. В. Иванов. – Л. : ЦНИИ РУМБ, 1988. – 140 с.
180. US Patent №3307173, НКИ 340/347. Transient reduction in digital-to-analog converters / Alfred E. Pobody, Glen Burnie, Charles R. Pearman ; NAVY. № 360464 ; Заявл. 16.04.1964 ; Опубл. 28.02.1967.
181. Стахов А. П. Введение в алгоритмическую теорию измерений / Стахов А. П. – М. : Сов. радио, 1977. – 167 с.
182. Стахов А. П. Машинная арифметика ЦВМ в кодах Фибоначчи и «золотой» пропорции / А. П. Стахов, В. А. Лужецкий. – М. : Предв. публ. АН СССР, 1987. – 225 с.

183. Кодирование в информационных регистрирующих системах / [Стахов А. П., Лихтциндер Б. Я., Орлович Ю. П., Сторожук Ю. А.]. – Киев, 1985. – 192 с.
184. Моисеев В. И. Разработка и исследование высокоточных АЦП и ЦАП на основе избыточных измерительных кодов : автореф. дисс. канд. техн. Наук 05.13.05 / В. И. Моисеев. – К. : РИО ИК АН УССР, 1984. – 24 с.
185. Марценюк В. П. Разработка и исследование высокопроизводительных АЦП для прецизионных систем весоизмерения : автореф. дис. канд. техн. наук 05.13.05 / В. П. Марценюк. – К. : РИО ИК АН УССР, 1985. – 23 с.
186. Стейскal В. Я. Быстродействующие самокорректирующиеся аналого-цифровые преобразователи для высококачественной цифровой магнитной записи : автореф. дис. канд. техн. наук 05.13.05 / В. Я. Стейскal. – К. : РИО ИК АН УССР, 1988. – 24 с.
187. Azarov O. D. Bagatodorozрядni ACP i ZAP iz vagovoю nadliškovist'ю, stīkī do parametrichnih vīdmov : monografija / O. D. Azarov, O. V. Kaduk. – Vinnytsia : UNIVERSUM–Vinnytsia, 2010. – 150 c.
188. Стахов А. П. Коды золотой пропорции / А. П. Стаков – М. : Радио и связь, 1984. – 152 с.
189. А. с. №1304172 СССР, МКИ4 Н00М 1/26. Способ аналого-цифрового преобразования / А. П. Стаков, А. Д. Азаров, В. Я. Стейскal, В. И. Моисеев, В. П. Марценюк ; Опубл. 15.04.87, Бюл. № 14.
190. Азаров О. Д. Прискорене аналого-цифрове перетворення на основі надлишкових позиційних систем числення / Азаров О. Д. // Вісник ВПІ. – 1993. – № 1. – С. 22–27.
191. AD8611 8-Lead, Ultrafast 4 ns Single Supply Comparator [Електронний ресурс] / Analog Devices, Inc., 2006. – Режим доступу : <http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD8611%2C00.htm>.
192. Красносельский М. А. Системы с гистерезисом / М. А. Красносельский, А.В. Покровский. – М. : Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1983. – 272 с.

193. Alexei Pokrovskii. Systems with histeresis [Електронний ресурс] / Alexei Pokrovskii. – Cork, 2007. – Режим доступу : <http://euclid.ucc.ie/hysteresis/> node2.htm.
194. Гельман М. М. Системные аналого-цифровые преобразователи и процессоры сигналов / Гельман М. М. – М. : Мир, 1999. – 559 с.
195. Брагин А. А. Основы метрологического обеспечения аналого-цифровых преобразователей электрических сигналов / А. А. Брагин, А. Л. Семенюк. – М. : Издательство стандартов, 1989. – 600 с.
196. Мичуда З. Р. Логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі – АЦП майбутнього / Мичуда З. Р. – Львів : Простір, 2002. – 242 с.
197. Баранов Л. А. Квантование по уровню и временная дискретизация в цифровых системах управления / Баранов Л. А. – М. : Энергоатомиздат, 1990. – 304 с.
198. Пряме і зворотне перетворення «робочий код – цифровий еквівалент» в АЦП і ЦАП, що самокалібруються, з ваговою надлишковістю / О. Д. Азаров, О. В. Кадук, О. В. Дудник, О. Г. Муращенко // Проблеми інформатизації та управління. – 2010. – № 2. – С. 6–13.
199. Технічний опис Dual, 12-/14-/16-bit, 1.0 GSPS D/A Converter AD9776/AD9778/ AD9779 / Norwood : Analog Devices inc., 2005. – 56 p.
200. Burn-Brown Products from Texas Instruments. Dual, 12-Bit, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter / Dallas : Texas Instruments Incorporated, 2006. – 18 p.
201. Технічний опис ISL5961 14-Bit, +3.3V, 130/210+MSPS, High Speed D/A Converter / Santa Clara : Intersil American Inc., 2004. – 13 p.
202. Бабіч М. П. Комп'ютерна схемотехніка : навч. посібник / М. П. Бабіч, І. А. Жуков. – К. : МК-Прес, 2004. – 412 с.
203. Корнійчук В. І. Основи комп'ютерної арифметики / В. І. Корнійчук, В. П. Тарасенко, О. В. Тарасенко. – К. : Корнійчук, 2007. – 164 с.
204. Папернов А. А. Логические основы цифровой вычислительной техники / Папернов А. А. – М. : Советское радио, 1972. – 592 с.

205. Бузунов Ю. А. Принципы построения цифровых вычислительных машин / Ю. А. Бузунов, Е. Н. Вавилов. – М. : Техника, 1972. – 316 с.
206. Карцев М. А. Арифметика цифровых машин / Карцев М. А. – М. : Наука, 1969. – 576 с.
207. Азаров О. Д. Двотактні підсилювачі постійного струму для багаторозрядних перетворювачів форми інформації, що самокалібруються : монографія / О. Д. Азаров, В. А. Гарнага. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 156 с.
208. Гарнага В. А. Методи задання робочих точок проміжних каскадів двотактних підсилювачів постійного струму / О. Д. Азаров, В. А. Гарнага // Проблеми інформатизації та управління. – К., 2009. – № 1 (25). – С. 6–14.
209. Гарнага В. А. Методи симетрування коефіцієнтів передачі проміжних каскадів двотактних підсилювачів постійного струму [Електронний ресурс] / О. Д. Азаров, В. А. Гарнага // Електронне наукове фахове видання «Наукові праці Вінницького національного технічного університету». – Вінниця, 2009. – № 3. – Режим доступу до журналу: <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2009-3/2009-3.htm>.

Наукове видання

**Азаров Олексій Дмитрович
Решетнік Олександр Олександрович
Гарнага Володимир Анатолійович**

**ВИСОКОПРОДУКТИВНІ АЦП
ІЗ ВАГОВОЮ НАДЛІШКОВІСТЮ
ЗІ ЗМІННИМИ ТРИВАЛОСТЯМИ ТАКТІВ
ПОРОЗРЯДНОГО КОДУВАННЯ**

Монографія

Редактор С. Малішевська

Оригінал-макет підготовлено В. Гарнагою

Підписано до друку 20.09.2012 р.
Формат 29,7×42¼. Папір офсетний.
Гарнітура Times New Roman.
Друк різографічний. Ум. др. арк. 8,89
Наклад 100 прим. Зам № 2012-133

Вінницький національний технічний університет,
КІВЦ ВНТУ,
21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,
ВНТУ, ГНК, к. 114.
Тел. (0432) 59-85-32.
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.

Віддруковано у Вінницькому національному технічному університеті,
в комп'ютерному інформаційно-видавничому центрі,
21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,
ВНТУ, ГНК, к. 114.
Тел. (0432) 59-81-59
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.